

0dB タップオフ (1端子)

KTO-001Fの規格表

	周波数帯域 [MHz]	KTO-001F
分岐結合 損失[dB]	5-70	0.5
	70-770	0.8
	770-900	0.9
	900-1000	1.0
入力・出力 リターンロス [dB]以上	5-10	15
	10-30	18
	30-770	18
	770-900	17
	900-1000	15
分岐 リターンロス [dB]以上	5-10	15
	10-30	16
	30-770	18
	770-900	16
	900-1000	15